

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BEOSOUND 2 głośnik

DŹWIĘK

| | |
|---|---|
| Zalecana wielkość pokoju | 10-60 m ² // 100–600 ft ² |
| Konfiguracja głośników | 1 wysokotonowy ¾ " 2 x 2 "średniotonowy 1 niskotonowy 5 ¼ " |
| Wzmacniacz | 1 x 40 W klasa D dla głośnika wysokotonowego 2 x 11 W klasa D dla średniego zakresu 2 x 20 W klasa D dla głośnika niskotonowego |
| Zakres częstotliwości | 33 - 23,400 Hz. |
| Maksymalna głośność przy 1 m (SPL) | 94 dB SPL |
| Możliwość basów | 84 dB SPL |
| Parowanie stereo | Połącz dwa Beosound 2 z Asystentem Google, aby cieszyć się dźwiękiem stereo. Skonfiguruj parowanie stereo przez Google Home. |
| Zaawansowane funkcje dźwięku | Technologia soczewek akustycznych Ochrona termiczna Ustawienia lokalizacji akustycznej Adaptacyjna linearyzacja basów |
| Konfigurowalny korektor dźwięku | Presety dostępne i w pełni konfigurowalne za pomocą aplikacji Bang & Olufsen |

DESIGN

| | |
|---------------------|--|
| Projekt | Torsten Valeur, projektant Davida Lewisa |
| Materiały | Aluminium |
| Wymiary (mm) | 20 szer. X 43,1 wys. X 20 gł. Cm |
| Waga | 4.1 kg |

ZASILANIE

| | |
|------------------|------------------|
| Zasilanie | Kabel zasilający |
|------------------|------------------|

ŁĄCZNOŚĆ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| WiFi | Wi-Fi / WLAN 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi dla wydajnego przesyłania strumieniowego |
| Przesyłanie strumieniowe | Airplay 2 Beolink Multiroom Wbudowany Chromecast |
| Zintegrowane usługi muzyczne | Deezer (w tym Deezer HiFi) Radio internetowe TuneIn QPlay 2.0 (dotyczy Chin) |

Zapytaj o produkt lub złóż zamówienie:
 +95 780 00 20 / zamowienia@casada.pl / www.casada.pl



BANG & OLUFSEN

| | |
|---|---|
| Wejścia i wyjścia | 1 x przyłącze sieciowe 1 x Ethernet 10/100 Mbit / s 1 x wejście liniowe mini jack 3,5 mm z sensem |
| Integracja z asystentem głosowym | Wbudowany asystent głosowy Google |
| Zdalne sterowanie | Aplikacja Bang & Olufsen Pilot Beosound Essence Beoremove One BT |

Zapytaj o produkt lub złóż zamówienie:
+95 780 00 20 / zamowienia@casada.pl / www.casada.pl

